

Data: 31/08/2016 Versão 1 Autor: Ricardo Oliveira

Nota Técnica

Assunto:Atualização de firmware para M90/91 e linha JazzObjetivo:Atualizar o firmware do equipamento.

1 – INTRODUÇÃO

Esta nota visa descrever de forma simples como atualizar o firmware dos equipamentos M90/91 e linha Jazz.

2 – PROCEDIMENTO

1 – Abrir o software U90 Ladder, e na barra de menu selecionar a opção Controller, e depois a opção Operating System.



2 – Na tela PLC_OS Download, clicar em Check Current O/S.

PLC Model:	Connection
D	Communication Port: COM 1
Bootstrap:	Communication Speed: 9600 bps 💌
Operating system:	Operating System
PLC Unit ID:	
Status	
Ready	۹.

NT_UN_CLPIHM_JAZZ91_Atualização de firmware para M90_91 e linha Jazz_310816



Data: 31/08/2016 Versão 1 Autor: Ricardo Oliveira

3 – Caso seja exibida a mensagem como mostrada na imagem abaixo, o seu firmware está atualizado.



4 – Na tela seguinte, verifique a versão que está no CLP à esquerda, e a que está disponível à direita. Note que pode haver mais de uma opção disponível clicando em .
Selecione sempre a mais atual.

	Model: Model:	Connection Communication Port:
	Bootstrap:	Communication Speed: 9600 bps 💌
-	Operating system: 0/S 91 V3.90 (B06)	Operating System
-	PLC Unit ID:	0/S 91 V3.90 (B03) (Two Lines)
Statu	is	
Comm	nunication established.	

5 – Clique em Start, e confirme a mensagem seguinte clicando em OK. Só aguardar o firmware ser atualizado.

